

POČÍTAČKA BANKOVIEK

s detekciou pravosti bankoviek

BPS C1-D

- Jedinečná kontrola pravosti bankoviek
- Triedenie podľa emisie a orientácie
- 10 rôznych mien softvérovým ošetrených
- Počítanie zmiešaných nominálov (Value)
- Vratný výstupný skladač (Reject)
- Jednoduchá obsluha a dlhá životnosť



TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	BPS C1-D
Rozmery (š x h x v)	333 x 350 x 350mm
Hmotnosť	15 Kg
Napájanie / Príkon	230V / 50Hz / 150W
Displej - Typ	LCD Farebný
Rýchlosť počítania	1000, 1200 a 1500 bank./min.
Spracuje 10 rôznych mien	EUR, USD, GBP,
Kapacita vstupného modulu	500 bankoviek
Kapacita výstupného skladača	300 bankoviek
Kapacita vratného skladača (Reject)	100 bankoviek
Nastavenie odpočtu	1 - 9999
Klávesnica	číselná 0 - 9
Overenie pravosti bankoviek	UV,MT, AMG, IR, Image
Funkcie	ADD, DDC, Value, Orientation
Rozmer bankoviek v mm	min. 59 - 110, max. 94 - 181
Poruchové hlásenia	Piktogramy na displeji a zvukový tón
Interface	2x RS 232, USB, LAN
Rozšírenie (Opcia)	Externý displej
Rozšírenie (Opcia)	Čítanie sériového čísla bankoviek
Rozšírenie (Opcia)	Čítanie čiarového kódu (TITO)